

Update *eibPort*:

Die Firma b.a.b-technologie bietet auf Wunsch ihren Kunden ein kostenloses Update. Dieses Update wird im Rahmen des Service durch uns durchgeführt. Sie müssen dazu keine Anstrengungen unternehmen.

Voraussetzung ist lediglich, dass der Zugang zu *eibPort* via ISDN oder Internet, durch Sie freigeschaltet wird.

Ablauf:

- 1) Schicken Sie eine E-Mail an info@bab-tec.de
Hier geben Sie bitte an:
 - a) die Telefonnummer des ISDN-Anschlusses und das Zugangspasswort oder
 - b) die Internet-URL
- 2) Wir schicken Ihnen eine E-Mail mit dem Termin des Updates. Bitte schalten Sie zu diesem Tage den Internet Zugang für uns frei (siehe Anlage)
- 3) Nach dem Update erhalten Sie von uns eine E-Mail mit der Aufforderung die neue Version bitte zu testen.

Für ein Firmwareupdate des Gerätes *eibPort* via Internet müssen einige Voraussetzungen geschaffen werden.

Im nachfolgenden Text wird von einer inneren- und äußeren IP-Adresse gesprochen. Unter der inneren IP-Adresse versteht man die Ethernet-IP-Adressen die nur in dem Netzwerk „hinter“ dem Router bekannt ist. Die äußere IP-Adresse ist diejenige IP-Adresse, welche im Internet bekannt ist.

Firewall:

Hier müssen die Ports 22, 80 und 1735 „freigeschaltet“ werden

Router:

Die äußere IP-Adresse des Routers muss der Fa. b.a.b-technologie gmbh bekannt sein.

Diese IP-Adresse darf eine feste- oder dynamische IP-Adresse sein.

Bei Anfragen auf den Ports 22, 80 und 1735 muss auf die innere IP-Adresse des *eibPort* (ETS-Parameter: LAN IP-Adresse_1) weitergeleitet werden.

eibPort:

Mit der ETS wird dem *eibPort* seine innere IP-Adresse

(Parametername in der ETS: LAN-IP-Adresse_1) und

die Default-Gateway-Adresse (Parametername in der ETS: LAN-IP-Adresse_2) vergeben.

Die Default-Gateway-Adresse ist die innere IP-Adresse des Routers.

