

WAP-Profileinstellungen für Nokia/Siemens-Handy zur Unterstützung der WAP-Funktion im *eibPort*:

Ein WAP Profil beinhaltet eine Reihe von Einstellungen, welche einmalig in das Telefon eingegeben werden müssen. Nach der Eingabe kann der Nutzer einfach zwischen den verschiedenen WAP Profilen hin- und herwechseln ohne die Einstellungen jedes mal wieder neu eingeben zu müssen. So kann z.B. ein WAP Profil eine Verbindung zum Netzbetreiber, ein anderes zur Bank und ein drittes zum *eibPort* darstellen.

Nokia

Sämtliche WAP-Einstellungen für Handy's der Fa. Nokia werden über den Menüpunkt Dienste eingestellt. Nachfolgend die Parametereinstellungen für das Profil *eibPort*.

Einstellung

Aktive Diensteneinstellung

(hier wird eine der 5 möglichen Diensteneinstellung ausgewählt)

Aktive Diensteneinstellung ändern

Name der Einstellung

(hier einen beliebigen Namen für die Diensteneinstellung eingeben)

Homepage

(<http://localhost/index.wml> eingeben)

Verbindungsmodus

(Temporär auswählen)

Verbindungssicherheit

(Aus auswählen)

Datenübertragungsart

(GSM-Daten auswählen)

Anwahlnummer

(Telefonnummer des *eibPort* eingeben)

IP-Adresse

(192.168.003.001 eingeben)

Authentisierungstyp

(Normal auswählen)

Datenanruftyp

(ISDN auswählen)

ü-Geschwindigkeit Datenanruf

(9600 auswählen)

Login-Modus

(Automatisch auswählen)

Benutzername

(wap eingeben)

Passwort

(eibport+2 eingeben; dieses Passwort ist Herstellerseitig fest vergeben)

Sobald obige Einstellungen im Handy parametrisiert sind und im *eibPort* mittels WAP-Editor ein entsprechendes Projekt angelegt wurde, steht dem Schalten mittels WAP nichts mehr im Wege.

Siemens

Sämtliche WAP-Einstellungen für Handy's der Fa.Siemens werden über den Menüpunkt Surf & Fun - Internet eingestellt.

Nachfolgend die Parametereinstellungen für das Profil *eibPort*:

Profile:

(hier wird eins der 5 möglichen Profile ausgewählt)

ÄNDERN

Profilname:

(hier einen beliebigen Namen für das Profil eingeben)

WAP-Parameter:

1. IP-Adresse:

(192.168.003.001 eingeben)

1.Port:

(9201 eingeben)

2. IP-Adresse:

(192.168.003.001 eingeben)

2.Port:

(9201 eingeben)

Startseite:

(<http://localhost/index.wml> eingeben)

Abbruchzeit:

(60 Sekunden eingeben)

SICHERN

CSD-Daten

ÄNDERN

Einwahlnummer:

(Telefonnummer des *eibPort* eingeben)

Verbindungstyp:

(ISDN auswählen)

Benutzername:

(wap eingeben)

Passwort:

(eibport+2 eingeben; dieses Passwort ist Herstellerseitig fest vergeben)

SICHERN

GPRS-Daten

(hier brauchen keine Einstellungen vorgenommen werden)

Sobald obige Einstellungen im Handy parametrier sind und im *eibPort* mittels WAP-Editor ein entsprechendes Projekt angelegt wurde, steht dem Schalten mittels WAP nichts mehr im Wege.