

WAP-Profileinstellungen für Nokia/Siemens-Handy zur Unterstützung der WAP-Funktion im *eibPort*:

Ein WAP Profil beinhaltet eine Reihe von Einstellungen, welche einmalig in das Telefon eingegeben werden müssen. Nach der Eingabe kann der Nutzer einfach zwischen den verschiedenen WAP Profilen hin- und herwechseln ohne die Einstellungen jedes mal wieder neu eingeben zu müssen. So kann z.B. ein WAP Profil eine Verbindung zum Netzbetreiber, ein anderes zur Bank und ein drittes zum *eibPort* darstellen.

Nokia

Sämtliche WAP-Einstellungen für Handy's der Fa. Nokia werden über den Menüpunkt Dienste eingestellt. Nachfolgend die Parametereinstellungen für das Profil *eibPort*:

Einstellung

Aktive Diensteneinstellung

(hier wird eine der 5 möglichen Diensteneinstellung ausgewählt)

Aktive Diensteneinstellung ändern

Name der Einstellung

(hier einen beliebigen Namen für die Diensteneinstellung eingeben)

Homepage

(<http://localhost/index.wml> eingeben)

Verbindungsmodus

(Temporär auswählen)

Verbindungssicherheit

(Aus auswählen)

Datenübertragungsart

(GSM-Daten auswählen)

Anwahlnummer

(Telefonnummer des *eibPort* eingeben)

IP-Adresse

(192.168.003.001 eingeben)

Authentisierungstyp

(Normal auswählen)

Datenanruftyp

(ISDN auswählen)

ü-Geschwindigkeit Datenanruf

(9600 auswählen)

Login-Modus

(Automatisch auswählen)

Benutzername

(wap eingeben)

Passwort

(eibport+2 eingeben; dieses Passwort ist Herstellerseitig fest vergeben)

Sobald obige Einstellungen im Handy parametrier sind und im *eibPort* mittels WAP-Editor ein entsprechendes Projekt angelegt wurde, steht dem Schalten mittels WAP nichts mehr im Wege.

Siemens

Sämtliche WAP-Einstellungen für Handy's der Fa.Siemens werden über den Menüpunkt Surf & Fun - Internet eingestellt.

Nachfolgend die Parametereinstellungen für das Profil *eibPort*:

Profile:

(hier wird eins der 5 möglichen Profile ausgewählt)

ÄNDERN

Profilname:

(hier einen beliebigen Namen für das Profil eingeben)

WAP-Parameter:

1. IP-Adresse:

(192.168.003.001 eingeben)

1.Port:

(9201 eingeben)

2. IP-Adresse:

(192.168.003.001 eingeben)

2.Port:

(9201 eingeben)

Startseite:

(<http://localhost/index.wml> eingeben)

Abbruchzeit:

(60 Sekunden eingeben)

SICHERN

CSD-Daten

ÄNDERN

Einwahlnummer:

(Telefonnummer des *eibPort* eingeben)

Verbindungstyp:

(ISDN auswählen)

Benutzername:

(wap eingeben)

Passwort:

(eibport+2 eingeben; dieses Passwort ist Herstellerseitig fest vergeben)

SICHERN

GPRS-Daten

(hier brauchen keine Einstellungen vorgenommen werden)

Sobald obige Einstellungen im Handy parametrier sind und im *eibPort* mittels WAP-Editor ein entsprechendes Projekt angelegt wurde, steht dem Schalten mittels WAP nichts mehr im Wege.

Sony Ericsson z.B. K750i (mit vielen Dank an den Autor Ralf Mober)

Sämtliche WAP-Einstellungen für Handy's der Firma SonyEricsson werden über den Menüpunkt Optionen Verbindungen eingestellt

Nachfolgend die Parametereinstellungen für das Profil *eibPort*

- Menü
 - Optionen
 - Verbindungen
 - Datenübertragung
 - Datenkonto
 - (hier wird ein neues Konto angewählt)
 - Kontotyp: **GSM-Verbindung**
 - Name des Kontos
 - (hier einen beliebigen Namen eingeben z.B.: Haus Konto)**
 - Rufnummer: **+49 xxxx xxxxx** (Rufnummer des *eibPorts*)
 - Benutzername: **wap**
 - Kennwort: **eibport+2**
 - Kennwortabfrage: **Aus**
 - Datenrate: **9,6 kb/s**
 - Leitungstyp: **ISDN**
 - DNS Adresse: **192.168.003.001**

Nachdem man das abgespeichert hat, geht man mit der zurück Taste am Handy bis zu Verbindungen zurück und nimmt nun folgende Einstellungen vor.

- Verbindungen
 - Internetoptionen
 - Internet Profile
 - (hier wird ein neues Profil angewählt)
 - Name des Profils
 - (hier einen beliebigen Namen eingeben z.B.: Profil Haus)**
 - Verbinden mit: **Haus Konto** (siehe oben, Datenkontonamen)

Abspeichern und anwählen

- Menütaste „**Mehr**“ drücken
- Optionen anwählen
 - Verbinden mit: *Haus Konto* (ist schon eingegeben)
 - Internet Modus:**WAP**
 - Gateway-Adresse: **192.168.003.001**
 - Sicherheit: **Aus**
 - Benutzername: *(leer lassen)*
 - Kennwort: *(leer lassen)*

Benutzername und Kennwort bleiben leer, weil das schon im Datenkonto vergeben worden ist. Dann wieder abspeichern drücken.

Nun folgendes anwählen

- Menü
 - Internetdienste
 - Menütaste „**Mehr**“ drücken
 - Lesezeichen
 - (hier wird ein neues Lesezeichen eingegeben z.B.: Haus)
 - Titel: **Haus**
 - URL: <http://localhost/index.wml>

Wenn man nun auf die Menütaste „Gehe zu“ drückt, steht dem Schalten mittels WAP nichts mehr im Wege.